

LIFE LIGHT LED - Érintés érzékelő vezérlő - LLCTO1X8A96W1C

Köszönjük, hogy termékünket választotta.



Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülésmentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültségről (12V-24 DC) üzemel. A vezérlőegység nem bontható!

Felhasználási javaslat:

A vezérlő alkalmas minden törpefeszültségű világítás szabályozásához úgy, mint asztali lámpa, szekrény világítás, éjjeli lámpa, stb.. Bekötése forrasztással történik.

Műszaki paraméterek:

Bemeneti feszültség:	DC 12-24V	Max. terhelő áram	8A
Maximális terhelés:	96W/12V 192W/24V		
Kimeneti feszültség:	DC 12-24V	Bemenet=Kimenet	
Bemeneti csatlakozás:	forrasztással		
Kimeneti csatlakozás:	forrasztással		
Érzékelési távolság:	közvetlen		

Kössük össze polaritás és sorrend helyesen az áramkört.

A rugós szenzor alusín takaró alá is elhelyezhető.

Bekapcsolás előtt ügyeljünk arra, ne legyen rövidzárlat!

Ha egy pillanatra megérintjük a szenzort, a vezérlő Be/Ki kapcsol.

Ha a szenzoron tartjuk a kezünket, a fényerősséget állíthatjuk le/fel.

Figyelmeztetés!

Helytelen bekötés állandó meghibásodást okozhat. Az érzékelőt tartsa tisztán, védje a portól és más tárgyaktól.

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+40 C°

Méretek: 48x10 mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap számla ellenében

